

Adapter Diodenbuchse/4mm-Buchsen


Best.- Nr. CL11828



Adapter für Geräte mit Diodensteckern zum direkten Anschluss an unsere Zähler CL1182 und CL11826 an andere Zähler mit 4mm-Bananensteckern.

Diodenstecker für CL1182 und CL11826 besitzen folgende Geräte:

CL1880 Freier Fall	CL11821 Gabellichtschanke
CL1903 Aufprallplatte	CL11822 Taster
CL11823 Mikrofon	



Ansicht auf Buchse in Zählern CL1182 und CL11826
bzw. auf Buchsen am Adapter CL11828

Belegung der Pole in Diodensteckern spiegelverkehrt!

Pin 1: Masse

Pin 2: + 8 V (Versorgung von z. B. Mikrofon CL11822, Mikrofon in Aufprallplatte CL1903 und in Stopp-Kontakt Freier Fall CL1880)

- Pin 3: Impuls oder Signal von Lichtschranke und mech. Kontakt usw.
(wie blauer Eingang 5 am Zähler CL1182)
- Pin 4: 6,3...8 V AC zur Versorgung der Lampe in Lichtschranke CL11821
- Pin 5: 6,3...8 V AC zur Versorgung der Lampe in Lichtschranke CL11821
- Pin 6: Signal von z. B. Mikrofon CL11822, Mikrofon in Aufprallplatte CL1903
und in Stopp-Kontakt Freier Fall CL1880 (Wechselspannungsgekoppelt, mit
Eingangsverstärker, $R_i = 4,7 \text{ k}\Omega$)